

ORIGINAL MINIXEN

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL MINIXEN предназначены для легковых автомобилей, применяются для внутрисалонного освещения и в качестве фонарей для чтения. Увеличенный световой поток и использование чистого ксенона в газовом составе колбы делают лампы более яркими по сравнению со стандартными вспомогательными лампами.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Вспомогательное освещение	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Вспомогательное освещение	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5 V	80 lm	±20 %	9 mm	400 hr

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Технология	ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

