

## HMI DIGITAL

Single end HMI lamps offering daylight color with reduced flicker operation on high frequency ballasts



### Области применения


- Студийная, теле- и киносъемка
- Сцена и театр
- Professional & High Speed Photography

### Характеристики продукта


- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types



## Данные о продуктовой линейке



HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions



HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	General Product Information			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Краткое описание продукта
HMI DIGITAL 200 W	55072	HMI DIGITAL 200W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 200 W
HMI DIGITAL 400 W	55073	HMI DIGITAL 400W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 400 W
HMI DIGITAL 575 W	55074	HMI DIGITAL 575W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 575 W
HMI DIGITAL 800 W	55076	HMI DIGITAL 800W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 800 W
HMI DIGITAL 1200 W	55077	HMI DIGITAL 1200W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1200 W
HMI DIGITAL 1600 W	56782	HMI DIGITAL 1600W 1/CS 1/SKU		HMI DIGITAL 1600 W
HMI DIGITAL 1800 W	55078	HMI DIGITAL 1800W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1800 W
HMI DIGITAL 2500 W	55182	HMI DIGITAL 2500W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 2500 W
HMI DIGITAL 4000 W	55081	HMI DIGITAL 4000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 4000 W
HMI DIGITAL 6000 W	59584	HMI DIGITAL 6000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 6000 W
HMI DIGITAL 9000 W	59941	HMI DIGITAL 9000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 9000 W
HMI DIGITAL 18000 W	59585	HMI DIGITAL 18000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 18000 W

Описание продукта	Lamp Type	Электрические параметры		
		Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный ток
HMI DIGITAL 200 W		200 W	69.0 V	2.9 A
HMI DIGITAL 400 W		400 W	75.0 V	5.3 A
HMI DIGITAL 575 W		575 W	94.0 V	6.1 A
HMI DIGITAL 800 W		800 W	95.0 V	8.4 A
HMI DIGITAL 1200 W		1200 W	100 V	12 A
HMI DIGITAL 1600 W		1600 W	155 V	10.3 A
HMI DIGITAL 1800 W		1800 W	140 V	12.9 A
HMI DIGITAL 2500 W		2500 W	118 V	24.5 A
HMI DIGITAL 4000 W		4000 W	200 V	24 A
HMI DIGITAL 6000 W	ROUNDFOIL	6000 W	123 V	55 A
HMI DIGITAL 9000 W	SINGLE-END	9000 W	160 V	56 A
HMI DIGITAL 18000 W		18000 W	225 V	88 A

Описание продукта	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions		
	Световой поток	Цоколь	Diameter (in)	Диаметр
HMI DIGITAL 200 W	16000 lm	GZY9.5	0.787 in	19.0 mm

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions		
	Световой поток	Цоколь	Diameter (in)	Диаметр
HMI DIGITAL 400 W	32500 lm	GZ29.5	0.906 in	23.0 mm
HMI DIGITAL 575 W	49000 lm	G22	1.181 in	30.0 mm
HMI DIGITAL 800 W	69000 lm	G22	1.181 in	30.0 mm
HMI DIGITAL 1200 W	110000 lm	G38	1.654 in	40.0 mm
HMI DIGITAL 1600 W	144000 lm	G22		40.0 mm
HMI DIGITAL 1800 W	165000 lm	G38	1.654 in	40.0 mm
HMI DIGITAL 2500 W	220000 lm	G38		60.9 mm
HMI DIGITAL 4000 W	387000 lm	G38		75.0 mm
HMI DIGITAL 6000 W	600000 lm	GX38		75.0 mm
HMI DIGITAL 9000 W	875000 lm	GX38		80.0 mm
HMI DIGITAL 18000 W	1600000 lm	GX51		100.0 mm

Описание продукта	Длина	Вес продукта	Расстояние между электродами (холод)	Срок службы
				Average Rated Life
HMI DIGITAL 200 W	80.0 mm	18.00 g		200 hr
HMI DIGITAL 400 W	110.0 mm	32.00 g		650 hr
HMI DIGITAL 575 W	145.0 mm	131.00 g		1000 hr
HMI DIGITAL 800 W	145.0 mm	131.00 g		1000 hr
HMI DIGITAL 1200 W	200.0 mm	300.00 g		1000 hr
HMI DIGITAL 1600 W	173.0 mm	180.00 g	12,5 mm	750 hr
HMI DIGITAL 1800 W	200.0 mm	305.00 g	10,0 mm	750 hr
HMI DIGITAL 2500 W	225.0 mm	343.30 g		500 hr
HMI DIGITAL 4000 W	250.0 mm	378.50 g		500 hr
HMI DIGITAL 6000 W	360.0 mm	925.00 g		500 hr
HMI DIGITAL 9000 W	380.0 mm	940.00 g		400 hr
HMI DIGITAL 18000 W	495.0 mm	1700.00 g		350 hr

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
HMI DIGITAL 200 W	4052899984110	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 400 W	4052899984127	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 575 W	4052899984134	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
HMI DIGITAL 800 W	4052899984141	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 1200 W	4052899984196	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 1600 W	4062172128858	В работе		
HMI DIGITAL 1800 W	4052899984202	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 2500 W	4052899984295	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 4000 W	4052899984301	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	
HMI DIGITAL 6000 W	4062172005890	7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1	Lead	7439-92-1
HMI DIGITAL 9000 W	4062172001908	93767d86-c851-4107-80fa-6d9e2ea841f2	Lead	7439-92-1
HMI DIGITAL 18000 W	4062172123372	0fcb88f6-5cad-4934-b467-37465d62c7d2	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию
HMI DIGITAL 200 W	
HMI DIGITAL 400 W	
HMI DIGITAL 575 W	
HMI DIGITAL 800 W	
HMI DIGITAL 1200 W	
HMI DIGITAL 1600 W	
HMI DIGITAL 1800 W	
HMI DIGITAL 2500 W	
HMI DIGITAL 4000 W	

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию
HMI DIGITAL 6000 W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
HMI DIGITAL 9000 W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
HMI DIGITAL 18000 W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.